

イツカコスモスモン 大ホール 舞台照明設備概要

平成31年4月現在

調光設備 東芝ライテック株製 ユニット30A DMX512対応
 調光操作卓 LICSTARIV TypeS

80ch×3段、240ch×1段切替可能/ 20ページ×20フェーダー×6バンク/ 999シーン記憶

JASCCII対応(USBのみ対応可能)/DMX512外部入力可能

仮設用予備電源 舞台上手袖壁配電盤 ・3相4線(182/105V) 120kVA ・3相3線(200V) 60kVA

舞台70V直電源 取り口8口C型60A/舞台上下コンテ4系統

取り口4口C型20A/舞台上下コンテ1系統

DMX回路 客席中央DMX IN、OUT 1口ずつ有/2FR・3FR DMX OUT1口ずつ有

サス・ボーダーすべてにDMX上下2口/ハイブリッド式純直電源2系統6口(回路と切替12番・24番)

名称(ハッチ時)、回路数、型	原状吊込器具等	器具型式	数量	許容荷重	備考
第1サス(1S) 24回路C型20A (内4回路C型30A)	1kw平凸 1kwハイベックス 1kwフレネル	丸茂 CSQ 1000W " HQE-H 1000W " FQ II 1000W	4 12 12	電動 450kg	※13～16番コンセントがC型30Aに注意 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
第2サス(2S) 24回路C型20A (内4回路C型30A)	1kw平凸 1kwハイベックス 1kwフレネル	丸茂 CSQ 1000W " HQE-H 1000W " FQ II 1000W	4 12 12	電動 450kg	※13～16番コンセントがC型30Aに注意 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
第3サス(3S) 24回路C型20A (内4回路C型30A)	1kw平凸 1kwハイベックス 1kwフレネル	丸茂 CSQ 1000W " HQE-H 1000W " FQ II 1000W	4 12 12	電動 450kg	※13～16番コンセントがC型30Aに注意 ※切替式中UH用コンセントに注意 上下DMX2口ハイブリッド式純直電源 2系統6口(回路と切替)
第4サス(4S) 24回路C型20A (内4回路C型30A)	1kwハイベックス 1.5kwフレネル	丸茂 HQE-H 1000W 東芝 AL-AQS-15R-2	19 10	電動 450kg	※13～16番コンセントがC型30Aに注意 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
第5サス(5S) 24回路C型20A (内4回路C型30A)	500WPARライト(N) 500WPARライト(VN) 500WPARライト(M)	東芝 R-64L " "	28 15 15	電動 450kg	※13～16番コンセントがC型30Aに注意 上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
第1ボーダー(1B中、上下) 切替式8回路C型20A	200W/24灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	11	電動 220kg	4色(#W,#W,#78,#72)ブルー有 ※一文字幕共吊り、照明吊ボタン有 上下DMX2口
第2ボーダー(2B中、上下) 切替式8回路C型20A	200W/24灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	11	電動 250kg	4色(#W,#W,#78,#72)ブルー有 ※スクリーン共吊り、照明吊ボタン有 上下DMX2口
第3ボーダー(3B中、上下) 切替式8回路C型20A	200W/24灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	11	電動 220kg	4色(#W,#W,#78,#72)※文字幕深め ※一文字幕共吊り、照明吊ボタン有 上下DMX2口
第4ボーダー(4B中、上下) 切替式8回路C型20A	200W/24灯/4色 シート195×195mm	東芝 BL-209-4	11	電動 220kg	4色(#W,#W,#78,#72)ブルー有 ※照明吊ボタン有 上下DMX2口
プロセニアムSUS(PS) 12回路C型20A	-	-	-	電動 800kg	上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
客席SUS(KS) 12回路C型30A	-	-	-	電動 750kg	上下DMX2口 ハイブリッド式純直電源2系統6口 (回路と切替)
トーマンタルライト(TL) 10回路C型20A	1kwハイベックス	丸茂 HQE-H 1000W	20	-	上下手各10台 袖明りにTL上1,下1回路を使用
天井反響板	LED	-	-	電動	照明ボタン有
UHライト(UH) 24回路C型20A	500W/22灯/8色 シート245×204mm	-	2段	-	(#71.#72.#73.#78.#63.#40.#22.W) ※一文字幕共吊り、照明ボタン無
LHライト(LH) 24回路C型60A	500W/22灯/8色 シート238×200mm	-	2段	-	(#72.#73.#78.#59.#40.#31.#22.W) ホリピット内に設置
花道フットライト (FC下、FC上)4回路C型20A	60W/42灯	-	-	-	上下手各2回路 FC下41,42 FC上41,42を使用
2階フロントサイドライト(2FR) 12回路C型20A	1kwハイベックス	丸茂 HQE-H 1000W	32	-	下から5台口(白色)、3台、4台×2列 6番空回路 直30A/2系統/C型4口
3階フロントサイドライト(3FR) 12回路C型20A	1kwハイベックス	丸茂 HQE-H 1000W	40	-	4台×5列 12番空回路 直30A/2系統/C型4口
第1シーリングライト(1CL) 26回路C型20A	1.5kwハイベックス 1.5kwフレネル	丸茂 HQE-H 1500W 東芝 AL-AQS-15R-2	46 2	-	通常8台口6色で使用
第2シーリングライト(2CL) 12回路C型30A	2kwプロファイル	丸茂 RJ-710SX	32	-	※配置図参照
タワーライト	1kwハイベックス	丸茂 HQE-H 1000W	4基 32	-	上下手各2基ずつ 1基につき2台口5回路C型30A
センターピン	2kwクセノンピン	-	4	-	アイリス、マスク、カッター有 金網張り ※2台不良(平成31年4月現在)
フロアコンセント(FC) (上、下)84回路C型30A (上下)コンテ2回路C型30A	1kw平凸	丸茂 CSQ 1000W	23	-	両袖に配置 出待ち室内4回路、オケビ内4回路含む 出待ち室内2回路
二段スタンド	-	丸茂 ST2	15	-	-
三段スタンド(キャスト付)	-	" ST3C-9	6	-	-